


# Кодеры

Комплексные сетевые системы видеонаблюдения



IndigoVision

[www.indigovision.com](http://www.indigovision.com)



	Четырехканальный кодер BX100 , Серия BX	Одноканальный кодер/декодер - Расшир. темпер. диапазон: вариант В, Серия 9000	Двухканальный видеокодер - Стандартный кодер, Серия 9000	Двухканальный видеокодер - Расшир. темпер. диапазон: вариант В, Серия 9000
Сжатие видео	H.264; до 25 кадров/с	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)
Скорость передачи видео	32 кбит/с до 8 Мбит/с	32 кбит/с до 6 Мбит/с	32 кбит/с до 6 Мбит/с	32 кбит/с до 6 Мбит/с
Многопотоковая передача видео	Неограниченное число multicast-подключений. До 4 unicast-подключений	Неограниченное число multicast-подключений. До 16 unicast-подключений	Неограниченное число multicast-подключений. До 32 unicast-подключений	Неограниченное число multicast-подключений. До 32 unicast-подключений
Многопотоковый видеокодер	Стандартный кодер	Улучшенный*	Улучшенный*	Улучшенный*
Видеоаналитика	-	Расширенные**	Расширенные**	Расширенные**
Сжатие аудио	G.711	AAC	AAC	AAC
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с на канал	32 Кбит/с до 160 Кбит/с	32 Кбит/с до 160 Кбит/с	32 Кбит/с до 160 Кбит/с
Двухканальный аудиокодер	-	Есть	Есть	Есть
Параметры аудио	Полный дуплекс / 8 кГц / моно	Полный дуплекс / 16 кГц / моно	Полный дуплекс / 16 кГц / моно	Полный дуплекс / 16 кГц / моно
Аудиовход	Линейный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход
Аудиовыход	-	Линейный выход	Линейный выход	Линейный выход
Тревожный вход/выход	4 входов и 2 выходов	4 входов и 2 выходов	4 входов и 2 выходов	4 входов и 2 выходов
Коммуникационный вход/выход	1 порт данных/консоли: RS232	1 порт данных/консоли: RS232	1 порт данных/консоли: RS232	1 порт данных/консоли: RS232
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T Ethernet	10/100 Base-T Ethernet	10/100 Base-T Ethernet	10/100 Base-T Ethernet
Сетевая безопасность	-	Встроенный брандмауэр на базе Linux	Встроенный брандмауэр на базе Linux	Встроенный брандмауэр на базе Linux
Рабочая температура	от -10°C до 50°C	от -30°C до 65°C	от 0°C до 45°C	от -30°C до 55°C
ONVIF	Профиль S	-	Совместимость <sup>А</sup>	Совместимость <sup>А</sup>

\* Одновременно до 2 разрешений видео с 25fps гарантированной частотой кадров включая: 4SIF, 2SIF, SIF.

\*\* Стандартные функции: ACF, ACF+, детекция движения, несанкционированный доступ к камере. Расширенные функции: Обнаружение двойного пересечения линий, скопления людей, противотока, режим «музей».

<sup>А</sup> Для совместимости с ONVIF требуется обновление встроенного ПО. Спецификация только для кодер IndigoVision.




	Четырехканальный кодер/декодер - Карта , Серия 9000	Четырехканальный кодер/декодер - шасси , Серия 9000	Десятиканальный кодер/декодер - Карта , Серия 9000	Десятиканальный кодер/декодер - шасси , Серия 9000	Двадцатиканальный кодер - Карта , Серия 9000	Двадцатиканальный кодер - шасси , Серия 9000
Сжатие видео	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)	-	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)	-	H.264; 25 кадров/с (гарантировано)	-
Скорость передачи видео	32 кбит/с до 6 Мбит/с	-	32 кбит/с до 6 Мбит/с	-	32 кбит/с до 6 Мбит/с	-
Многопотоковая передача видео	Неограниченное число multicast-подключений. До 16 unicast-подключений	Суммарный поток видео до 320 Мбит/с	Неограниченное число multicast-подключений. До 16 unicast-подключений	Суммарный поток видео до 320 Мбит/с	Неограниченное число multicast-подключений. До 32 unicast-подключений	Суммарный поток видео до 320 Мбит/с
Многопотоковый видеокодер	Улучшенный*	-	Улучшенный*	-	Улучшенный*	-
Видеоаналитика	Расширенные**	-	Расширенные**	-	Расширенные**	-
Сжатие аудио	AAC	-	AAC	-	AAC	-
Скорость передачи аудио	32 Кбит/с до 160 Кбит/с	-	32 Кбит/с до 160 Кбит/с	-	32 Кбит/с до 160 Кбит/с	-
Двухканальный аудиокодер	Есть	-	Есть	-	Есть	-
Параметры аудио	Полный дуплекс / 16 кГц / моно	-	Полный дуплекс / 16 кГц / моно	-	Полный дуплекс / 16 кГц / моно	-
Аудиовход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход	Линейный вход; Микрофонный вход
Аудиовыход	Линейный выход	Линейный выход	Линейный выход	Линейный выход	Линейный выход	Линейный выход
Тревожный вход/выход	1 оптоизолированных входа; 1 твердотельных реле	4 входов и 4 выходов	1 оптоизолированных входа; 1 твердотельных реле	10 входов и 10 выходов	2 оптоизолированных входа; 2 твердотельных реле	20 входов и 20 выходов
Коммуникационный вход/выход	1 порт данных/консоли: RS232	4 порт данных/консоли: RS232	1 порт данных/консоли: RS232	10 порт данных/консоли: RS232	1 порт данных/консоли: RS232	10 порт данных/консоли: RS232
Сетевой интерфейс	-	10/100/1000 Base-T Ethernet	-	10/100/1000 Base-T Ethernet	-	10/100/1000 Base-T Ethernet
Сетевая безопасность	Встроенный брандмауэр на базе Linux	-	Встроенный брандмауэр на базе Linux	-	Встроенный брандмауэр на базе Linux	-
Рабочая температура	-	от 0°C до 55°C	-	от 0°C до 50°C	-	от 0°C до 50°C
ONVIF	Профиль S <sup>^</sup>	-	Профиль S <sup>^</sup>	-	Совместимость <sup>^</sup>	-

\* Одновременно до 2 разрешений видео с 25fps гарантированной частотой кадров включая: 4SIF, 2SIF, SIF.

\*\* Стандартные функции: ACF, ACF+, детекция движения, несанкционированный доступ к камере. Расширенные функции: Обнаружение двойного пересечения линий, скопления людей, противотока, режим «музей».

<sup>^</sup> Для совместимости с ONVIF требуется обновление встроенного ПО. Спецификация только для кодер IndigoVision.



# IndigoVision

Комплексные сетевые системы видеонаблюдения

**Эл. почта:** [enquiries@indigovision.com](mailto:enquiries@indigovision.com)  
**Веб-сайт:** [www.indigovision.com](http://www.indigovision.com)  
**Телефон:** +44 131 475 7200 Европа и другие страны  
+1 908 315 0288 США и Канада  
+55 11 3641 3281 Страны Латинской Америки  
+65 63 490708 Азиатско-Тихоокеанский регион

ENC-MTX 14.5 SEP 14